




## INSTRUKCJA OBSŁUGI

## SPIS TREŚCI

Automat z datą .....	1
Retrograde z tarczą czasu GP00/GP01 .....	2
Wielofunkcyjny Two Eye 6P25 .....	3
Chronograf Stoper VD55 ( z datą VD57) .....	4
Chronograf Stoper OS20, FS00 .....	5
Chronograf Stoper OS10 ( bez daty – OS30) .....	6
Alarm Chronograf Stoper YM62A .....	7
Analogowo – Cyfrowy ANA – DIGI T205, T206 .....	8
Moduł Fuel ANA – DIGI (Analogowo – Cyfrowy) .....	9
Two eye ANA – DIGI FL052T .....	9
Led Wielofunkcyjny .....	10
Big Tic – Tarcza zmieniająca kolor .....	11
Moduł czasu światowego (World Time Module) .....	12
Retro cyfrowy .....	14
Fuel cyfrowy .....	16
Fuel sport cyfrowy .....	18
Dot Matrix Cyfrowy .....	19
Mechanizm LED .....	20
Basic męski cyfrowy .....	21
Basic Fuel Damski Cyfrowy .....	21
My time your time – Mój czas, Twój czas .....	22
10 half Digit Cyfrowy FL145, FL1186 .....	23
Mechanizm Oled .....	24
Chronograf z datą OS62 .....	27
Cyfrowy M753 .....	28
Tabela wodoszczelności .....	30
Warunki gwarancji zegarków Fossil .....	31



## AUTOMAT Z DATĄ



### Ustawianie czasu i daty

1. Aby rozpocząć odmierzenie czasu należy przekręcić koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara 15-20 razy w pozycji 1 lub potrząsnąć zegarkiem kilkanaście razy.
2. Odciągnij koronkę i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwy czas.
3. Odciągnij koronkę do pozycji 3; data przesunie się automatycznie. Aby ustawić właściwą datę należy przekręcać koronkę pomiędzy pozycją 2 i 3.
4. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.


*Uwaga: Zegarek z mechanizmem automatycznym pozyskuje energię poprzez ruch Twojego nadgarstka. Nie posiada on baterii. Dlatego też jeżeli zegarek nie jest noszony przez kilka kolejnych dni może wyczerpać zasoby zgromadzonej energii. Jeżeli Twój zegarek zatrzymał się zaleca się nakręcenie zegarka mechanicznie poprzez przekręcanie koronki tak, aby odzyskał potrzebną energię.*

*Ważne jest dopasowanie zegarka do rozmiaru Twojego nadgarstka. Zbyt luźno zapięty zegarek może mieć ograniczoną zdolność automatycznego nakręcania. Całkowicie nakręcony zegarek posiada energię pozwalającą na ok. 38 godzin pracy.*

## RETROGRADE Z TARCZĄ CZASU GP00/GP01

### Ustawianie czasu i daty:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 1 i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwą datę.
2. Odciągnij koronkę do pozycji 3 i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwy czas. Wskazówka w dolnym okienku wskazująca czas am/pm (przed/popołudniowy) automatycznie przejdzie się do pozycji „0” o północy.
3. Docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1.




### Ustawianie czasu dla drugiej strefy czasowej:

1. Ustaw strefę czasową 1 według wskazówek powyżej.
2. Odciągnij koronkę do pozycji 2 i przekręcaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak, aby wskazówka 24-godzinna pokazywała strefę czasową 2.
3. Docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

## RETROGRADE Z TARCZĄ CZASU VD86A

### Ustawianie czasu i daty:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3 i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwy dzień tygodnia. Wskazówka w górnej lewej części tarczy wskazująca dni tygodnia automatycznie przejdzie do pozycji „M” (poniedziałek) pod koniec tygodnia.
2. Pozostawiając koronkę na pozycji 3 przekręć ją tak, aby ustawić właściwy czas (upewnij się czy ustawiony czas jest przed czy popołudniowy).
3. Docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1.
4. Odciągnij koronkę do pozycji 2 i przekręcaj ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwą datę.
5. Docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1.




## WIELOFUNKCYJNY TWO EYE 6P25

### Ustawianie daty:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwą datę.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

### Ustawianie dnia i czasu:

1. Aby ustawić czas odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Przekręć koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić wskazówki godzin i minut. Wskazówka pokazująca dni tygodnia będzie się poruszała zgodnie z ruchem wskazówek godzin i minut. Przekręć koronkę do momentu ustawienia właściwego dnia.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.



## THREE EYE VX3J

(1 koronka)

### Ustawianie daty:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć wskazówkę daty.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

### Ustawianie dnia i czasu:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć wskazówki minut i godzin. Wskazówka pokazująca dni tygodnia będzie się poruszała zgodnie z ruchem wskazówek godzin i minut. Przekręć koronkę do momentu ustawienia właściwego dnia.



### Ustawienie 24-godzinnej tarczy:

24-godzinna wskazówka porusza się zgodnie z ruchem wskazówek godzin i minut. Podczas ustawiania czasu upewnij się czy 24-godzinna wskazówka jest ustawiona właściwie.



## CHRONOGRAF STOPER VD55 (z datą VD57)

(1 koronka/2 przyciski)

### Ustawianie czasu:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Ustaw czas poprzez przekręcanie koronki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1, aby uruchomić zegarek.

### Użycie stopera:

1. Naciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć stoper.
2. Naciśnij przycisk B aby sprawdzić międzyczas (split time) i wyzerować wskazania stopera.

### Ustawianie wskazówki stopera:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij przycisk A aby ustawić wskazówkę 1/10 sekundy na pozycji „0”.
3. Naciśnij przycisk B aby wyzerować wskazówkę sekund i minut. Wskazówki te poruszają się tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Każde naciśnięcie przycisku A lub B spowoduje przejście wskazówki o jedną pozycję do przodu. Jeżeli przytrzymamy naciśnięte przyciski A i B jednocześnie, wskazówki zaczną przesuwać się szybciej.

*Uwaga: Jeżeli wskazówki stopera funkcjonują nieprawidłowo należy odciągnąć koronkę i nacisnąć równocześnie przycisk A i B na minimum 2 sekundy. Po uwolnieniu przycisków, wskazówki stopera: sekundowa oraz 1/10 sekundy obróć się i powrócą do pozycji „0.”*

### Ustawianie Daty (w wybranych modelach):

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu ustawienia poprawnej daty.
3. Docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1.




## CHRONOGRAF STOPER OS20, FS00

(1 koronka 2 przyciski)

### Ustawianie czasu:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. Sekundnik chronografu powróci na pozycję „0”. Nie dociskaj koronki z powrotem do pozycji 1 podczas ruchu wskazówek na pozycję „0”, w przeciwnym wypadku pozycja, jaką w tym momencie przyjęły wskazówki zostanie uznana za nową pozycję „0”.
2. Przekręć koronkę tak, aby ustawić właściwy czas.
3. Docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1.



### Ustawianie daty:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu ustawienia właściwej daty.
3. Docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

### Zerowanie chronografu:

Ta procedura powinna być przeprowadzana jeżeli sekundnik chronografu nie powraca na pozycję „0” w momencie wyzerowywania wskaźników chronografu.

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij przycisk A aby ustawić sekundnik chronografu na pozycji „0”.

Uwaga: Wskazówka porusza się szybciej jeżeli dłużej przytrzymamy przycisk A.

3. Po wyzerowaniu sekundnika zresetuj czas i docisnij koronkę z powrotem do pozycji 1. Nie dociskaj koronki z powrotem do pozycji 1 podczas ruchu wskazówek na pozycję „0”, w przeciwnym wypadku pozycja, jaką w tym momencie przyjmą wskazówki zostanie uznana za nową pozycję „0”.

### Obsługa chronografu:

Chronograf w tych modelach odmierza czas i wskazuje go od 1/1 sekundy aż do 1 godziny.

1. Naciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć chronograf.
2. Naciśnij przycisk B aby wyzerować wskazania chronografu.



## CHRONOGRAF STOPER OS10 ( bez daty – OS30)

(1 koronka 2 przyciski)

### Ustawianie czasu:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Przekręć koronkę tak, aby ustawić właściwy czas.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

### Ustawianie daty:


1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu ustawienia w okienku właściwej daty.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

### Obsługa chronografu:

1. Naciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć chronograf.
2. Naciśnij przycisk B aby wyzerować wskazania chronografu.

### Ustawianie chronografu:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij przycisk A aby zresetować sekundnik chronografu ustawiając go na pozycji „0”.
3. Naciśnij przycisk B aby zresetować wskazówki minut i godzin.
4. Ustaw właściwy czas i dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.



## ALARM CHRONOGRAF STOPER YM62A

### Ustawianie czasu:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Przekręć koronkę tak, aby ustawić właściwy czas.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

### Ustawianie daty:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu ustawienia w okienku właściwej daty.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

### Użycie stopera:

1. Naciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć stoper.
2. Naciśnij przycisk B aby sprawdzić międzyczas (split time) i wyzerować wskazania stopera.

### Użycie alarmu:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Naciśnij przycisk B, aby ustawić czas alarmu, dla szybkiego ustawiania dociśnij i przytrzymaj przycisk B.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.
4. Naciśnij przycisk A aby wyłączyć dzwonek alarmu.


Wskazówki alarmu powrócą do normalnej pozycji po wyłączeniu dzwonka alarmu.

\*Jeżeli dzwonek alarmu nie włączył się ustawienia alarmu powinny zostać zresetowane.

Procedura resetowania alarmu znajduje się poniżej.

### Resetowanie funkcji chronografu i alarmu:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. Wskazówki sekund i minut chronografu powrócą na pozycję „0”. Wskazówki alarmu powrócą do wskazywania właściwego czasu. Jeżeli wskazówki alarmu nie rozpoczęły wskazywania właściwego czasu, alarm powinien zostać zresetowany.
2. Naciśnij przycisk B ( i przytrzymaj dla szybszego ustawiania), aby ustawić wskazówki alarmu tak by wskazywały właściwy czas.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A na minimum 2 sekundy, aby zresetować wskazówkę minut chronografu.
4. Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę minut chronografu na pozycji „0’.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A na minimum 2 sekundy, aby zresetować sekundnik chronografu.
6. Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę sekund chronografu na pozycji „0”.
7. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.




## ANALOGOWO-CYFROWY ANA-DIGI T205, T206

(1 koronka / 3 przyciski)

### Ustawianie czasu analogowego:

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić właściwy czas.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.



### Ustawianie czasu cyfrowego:

1. Naciśnij przycisk C do momentu wyświetlenia czasu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby wejść do trybu ustawiania, sekundy zaczną migać.
3. Naciśnij przycisk A aby ustawić właściwe cyfry.
4. Naciśnij przycisk B aby ustawić kolejne cyfry (sekundy, minuty, godziny, 12/24-godzinny tryb).
5. Kontynuuj kroki 3 i 4 do momentu ustawienia właściwego czasu.

### Ustawianie daty:

1. Naciśnij przycisk C do momentu wyświetlenia daty.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby wejść do trybu ustawiania, data zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk A aby ustawić właściwe cyfry.
4. Naciśnij przycisk B aby ustawić kolejne cyfry (miesiąc oraz dzień).
5. Kontynuuj kroki 3 i 4 do momentu ustawienia właściwej daty.

### Ustawianie alarmu cyfrowego:

1. Wciśnij przycisk C do momentu pojawienia się funkcji AL.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B aby wejść do trybu ustawiania, godzina zacznie migać.
3. Wciśnij przycisk A aby nastawić godzinę.
4. Wciśnij przycisk B aby przejść do ustawiania minut.
5. Wciśnij przycisk A aby nastawić minuty.
6. Wciśnij przycisk B aby zachować czas alarmu, cyfry przestaną migać.
7. Wciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć (on/off) alarm (w górnym lewym rogu pojawi się ikona pokazująca, że alarm jest włączony).

*Uwaga: Dzwonek alarmu musi być włączony aby usłyszeć alarm. Aby włączyć dzwonek alarmu wejdź w tryb czasu, wciśnij A i B jednocześnie. W lewym górnym rogu pojawi się ikona.*

### Obsługa chronografu:

1. Naciśnij przycisk C do momentu pokazania się trybu stopera.
2. Naciśnij przycisk A (start/stop) aby rozpocząć/zakończyć odmierzenie czasu.
3. Aby odczytać czas dystansu (Lap), naciśnij przycisk B podczas odmierzenia czasu.
4. Wróć do odmierzanego czasu naciskając ponownie przycisk B.
5. Naciśnij przycisk B po zatrzymaniu stopera aby go zresetować 00:00:00.

## MODUŁ FUEL ANA-DIGI (ANALOGOWO-CYFROWY)

### Tryb wyświetlania czasu:

1. Naciśnij przycisk A aby zmieniać format wyświetlania czasu 12/24-godzinny.
2. Naciśnij przycisk B aby zmienić tryb wyświetlania. Sekwencja wyświetlania jest następująca: czas, kalendarz, sekundy.



### Ustawianie czasu i kalendarza:


1. W którejkolwiek trybie wyświetlania naciśnij i przytrzymaj przycisk A aby wejść w tryb ustawiania. Indeks roku zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk B aby zwiększać wartość cyfr. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby uzyskać szybkie zmiany.
3. Naciśnij przycisk A aby ustawić i wybrać kolejny indeks do zmiany.
4. Zmiany następują według sekwencji: rok, miesiąc, data, godziny, minuty.
5. Zegarek powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu po ustawieniu minut lub jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez co najmniej 30 sekund.

*Uwaga: Podczas ustawiania godziny zegarek znajduje się w 24-godzinnym trybie wyświetlania.*

## TWO EYE ANA-DIGI FL052T

### Tryb wyświetlania czasu:

1. Naciśnij przycisk A aby zmieniać tryb wyświetlania czasu lub kalendarza.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez minimum 2 sekundy aby wyświetlacze zmieniły się bez przerwy z trybu kalendarza na tryb czasu i z powrotem. (Aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania czasu należy nacisnąć ponownie przycisk A).



### Ustawianie czasu i kalendarza:

1. Z którejkolwiek trybu wyświetlacza naciśnij przycisk B aby wejść w tryb ustawiania. Indeks roku zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk A aby zwiększać wartość cyfr.
3. Naciśnij przycisk B aby ustawić i wybrać kolejny indeks do zmiany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby szybko zwiększać wartość indeksu.
4. Ustawianie następuje według sekwencji: rok, miesiąc, dzień, 12/24-godzinny format wyświetlania godzin, godziny, minuty, sekundy.
5. Zegarek powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu po ustawieniu sekund.
6. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez co najmniej 30 sekund, zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu pracy.

*Uwaga: Dzień tygodnia zostanie automatycznie dopasowany do wybranego ustawienia daty.*



### **Tryb wyświetlania czasu:**

1. Naciśnij przycisk A aby wybrać wyświetlacz LED. LED będzie wskazywał czas.
2. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk A aby wyświetlić datę.
3. W trybie wyświetlania daty naciśnij przycisk A aby wyświetlić sekundy.

### **Ustawianie czasu i kalendarza:**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby wejść w tryb ustawiania. Sekundy zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk A aby zwiększać wartość cyfr.
3. Naciśnij przycisk B aby ustawić i wybrać kolejny indeks do zmiany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby uzyskać szybkie zmiany.
4. Zmiany następują według sekwencji: sekundy, minuty, godziny, 12/24-godzinny format wyświetlania godzin, rok, miesiąc, data, format miesiąc/dzień czy dzień/miesiąc.
5. Zegarek powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu po ustawieniu formatu wyświetlania miesiąca i dnia.

## **BIG TIC: Tarcza Zmieniająca Kolor**

Tarcza zmienia kolor po wciśnięciu przycisku.

### **Tryb Demo:**

W zegarku można włączyć tryb demo, wtedy kolory tarczy zmieniają się, co dwie sekundy.

1. Aby wyłączyć tryb demo, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
2. Aby wrócić do trybu demo, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.



### **Zmiana kolorów:**

1. Upewnij się, że zegarek nie jest w trybie demo.
  2. Wciśnij przycisk, aby zobaczyć pierwszy kolor.
  3. Wciśnij przycisk ponownie, aby pokazać następny kolor.
- Jeżeli wolisz zmieniające się kolory, wystarczy wybrać ponownie tryb demo.*

### **Ustawianie czasu:**

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracając koronkę ustaw właściwy czas.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

## **BIG TIC**

Wyświetlacz pokazuje sekundy od "01" do "60."

### **Ustawianie czasu:**

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracając koronkę ustaw właściwy czas.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.



## **SCROLLING TIC / PRZEWIJANY TIC**

Wyświetlacz pokazuje sekundy od "01" do "60" w różnych opcjach wyświetlania.

### **Ustawianie czasu:**

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracając koronkę ustaw właściwy czas.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.



### **Opcje wyświetlacza:**


Naciskaj przycisk, aby wybierać pomiędzy różnymi opcjami wyświetlania.



## MODUŁ CZASU ŚWIATOWEGO (World Time Module)

### Tryb wyświetlania czasu:

1. Naciśnij przycisk B aby włączyć EL.
2. Naciśnij przycisk C aby włączyć/wyłączyć dzwonek godzinowy (on/off).
3. Naciśnij przycisk D aby włączyć/wyłączyć (on/off) DST w celu selekcji miast.
4. Będąc w jakimkolwiek trybie ustawień, jeżeli żaden przycisk nie jest użyty przez ponad 60 sekund, zegarek przełączy się automatycznie na tryb normalnego wyświetlania czasu.



### Tryb czasu i kalendarza:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień. 12/24 godzinny format zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk C, aby wybrać 12 lub 24 godzinny format.
3. Naciśnij przycisk A, aby wybrać i zmieniać sekundy, minuty, godziny, rok, miesiąc, dzień i miasto.
4. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr; naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr.
5. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.

### Tryb Czasu Światowego (World Time)

1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb czasu światowego (world time mode).
2. Naciśnij przycisk C, aby wybierać miasto.
3. Naciśnij przycisk D, aby włączyć/wyłączyć (on/off) DST dla wybranego miasta.

Skrót	Miasto	Różnica Godzinowa	Skrót	Miasto	Różnica Godzinowa
MDY	Midway	- 11 godzin	PAR	Paris	+ 1 godzina
HNL	Honolulu	- 10 godzin	CAI	Cairo	+ 2 godziny
ANC	Anchorage	- 9 godzin	MOW	Moscow	+ 3 godziny
LAX	Los Angeles	- 8 godzin	DXB	Dubai	+ 4 godziny
DEN	Denver	- 7 godzin	KHI	Karachi	+ 5 godzin
CHI	Chicago	- 6 godzin	DAC	Dacca	+ 6 godzin
NYC	New York	- 5 godzin	BKK	Bangkok	+ 7 godzin
CCS	Caracas	- 4 godziny	HKG	Hong Kong	+ 8 godzin
RIO	Rio de Janeiro	- 3 godziny	TYO	Tokyo	+ 9 godzin
-2H	-2H	- 2 godziny	SYD	Sydney	+ 10 godzin
-1H	-1H	- 1 godzina	NOU	Noumea	+ 11 godzin
LOL	London	0 godzin	AKL	Auckland	+ 12 godzin

### **Ustawienia Alarmu (3 alarmy):**

1. Naciśnij przycisk A, aby wybierać tryb alarmu.
2. Naciśnij przycisk C, aby przewijać alarmy.
3. Naciśnij przycisk D, aby włączyć/wyłączyć (on/off) alarm.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień. Minuty zaczną migać.
5. Naciśnij przycisk A, aby wybrać minuty oraz godziny.
6. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr; naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr. Alarm będzie automatycznie włączony w momencie zmiany ustawienia.
7. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.

### **Tryb Chronografu**

1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb chronografu (STW).
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć chronograf; naciśnij przycisk D, aby zatrzymać chronograf.
3. Naciśnij przycisk D, aby zresetować chronograf (kiedy jest zatrzymany).

### **Odliczaniu Dystansu (Lap Counting)**

1. Naciśnij przycisk C, gdy stoper jest wyłączony. (Możesz zapamiętać do 20 wyników).
2. Naciśnij przycisk D, aby zakończyć mierzenie czasu.
3. Naciśnij przycisk A, aby przywołać wyniki dystansów (TOT), kiedy informacja jest w pamięci chronografu (można przywołać aż do 20 wyników).
4. Naciśnij przycisk C, aby zobaczyć kolejny wynik; naciśnij przycisk D, aby zobaczyć poprzedni wynik.
5. Wejść w normalny tryb chronografu; naciśnij przycisk D, aby wyzerować wskazania chronografu.

### **Odliczanie (Timer)**

1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb timera.
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć/wyłączyć (start/stop) timer.
3. Naciśnij przycisk D, aby zresetować timer (kiedy nie odlicza czasu). Timer pokaże same zera zanim ponownie wystartuje.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień. Sekundy zaczną migać.
5. Naciśnij przycisk A, aby wybrać sekundy, minuty oraz godziny.
6. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr; naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr.
7. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.



## RETRO CYFROWY

### Tryb czasu:

1. Naciśnij przycisk C, aby wybrać pomiędzy strefami czasowymi T1 i T2.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby wybrać ustawienia fabryczne wyświetlacza strefy czasu.
3. Naciśnij przycisk A, aby włączyć funkcję EL.
4. Naciśnij przycisk D, aby włączyć/wyłączyć (on/off) dzwonek. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić inne funkcje zegarka.



### Ustawianie czasu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wejść w tryb ustawień.
2. Naciśnij przycisk B, aby przejść do następnego ustawianego indeksu.
3. Naciśnij przycisk C lub D, aby zmienić wartość ustawianego indeksu.
4. Ustawianie przebiega według następującej sekwencji:
  - o Auto EL · Dzwonek włączony/wyłączony (on/off) · Format wyświetlania czasu (12/24- godzinny) ·
  - o Godziny · Minuty · Sekundy · Rok · Format wyświetlania daty (miesiąc-dzień/ dzień-miesiąc) ·
  - o Miesiąc · Dzień.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C lub D, aby przyspieszyć dokonywane zmiany.
6. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

### Ustawianie drugiej strefy czasowej:

1. Jeżeli strefa czasowa 2 jest ustawieniem fabrycznym wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby włączyć tryb ustawień.
2. Różnica czasu pomiędzy T1 a T2 może być ustawiona poprzez naciśnięcie przycisków C/D.
3. Dostępna maksymalna różnica czasu to +/- 23 godziny.
4. Naciśnij przycisk A, aby wyłączyć tryb ustawień.
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty, przez co najmniej 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu odmierzania czasu.

### Chronograf (stoper):

1. Naciśnij przycisk C, aby włączyć lub wyłączyć stoper.
2. Naciśnij przycisk D, aby zatrzymać (split time) lub wyzerować wskazania stopera.
3. Ikona CHR pojawi się, gdy zegarek będzie w trybie chronografu.
4. Ikona CHR będzie migać, jeżeli chronograf będzie włączony (Ikona będzie migać nawet jeżeli zegarek będzie pracował w innym trybie).
5. W stanie zatrzymania chronografu naciśnij przycisk A, aby wejść w tryb pamięci stopera.

### **Pamięć chronografu:**

1. W trybie pamięci stopera, naciśnij przycisk A, aby wyświetlić kolejny wynik.
2. Naciśnij przycisk C lub D aby wyjść z trybu pamięci i powrócić do trybu chronografu.
3. W pamięci można zachować do 10 wyników. Numer wpisu zostanie zastąpiony przez literę „L” jeżeli liczba wpisów będzie większa niż 9.
4. Ostatni wpis zostanie zastąpiony przez najnowszy, podczas gdy pierwsze 9 zapisów pozostanie bez zmian.
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty w czasie 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu odmierzenia czasu.

### **Tryb odliczania czasu (timer):**

1. Naciśnij przycisk C, aby włączyć/wyłączyć timer.
2. Naciśnij przycisk D, aby zresetować wynik odliczania czasu do wcześniej ustawionej wartości.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wejść w tryb ustawień timera.

### **Ustawienia timera:**

1. Naciśnij przycisk B, aby wybrać godziny, minuty i sekundy oraz typ odliczania.  
\*Typy odliczania to: CD-STP (Odliczanie – Stop), CD-REP (Odliczanie – Powtórne odliczanie), CD-UP (Odliczanie w dół – Odliczanie w górę)
2. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr, naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr.
3. Alarm timera to dwa dzwonki na sekundę.
4. Alarm timera będzie dzwonił przez 30 sekund w trybie CD-STP.
5. Jeżeli ustawiona dla timera wartość jest mniejsza niż 1 minuta w trybie CD-REP, alarm timera włączy się na sekundę, gdy timer zakończy odliczanie.
6. Timer zostanie automatycznie zatrzymany jeżeli będzie to setna powtórka w trybie CD-REP. Będzie wtedy dzwonił przez 30 sekund.
7. W trybie CD-UP, timer zostanie automatycznie zatrzymany i zresetowany, gdy osiągnie wartość 23godzin 59minut 59sekund. Będzie wtedy dzwonił przez 30 sekund.

### **Tryb alarmu:**

1. Naciśnij przycisk C, aby przejrzeć dostępne alarmy.
2. Naciśnij przycisk D, aby włączyć lub wyłączyć alarm.
3. Naciśnij przycisk B, aby przejść do normalnego trybu odmierzenia czasu.

### **Ustawianie alarmu:**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wejść w tryb ustawiania alarmu.
2. Naciśnij przycisk B, aby wybrać godziny i minuty.
3. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr, naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr.
4. Naciśnij ponownie przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień alarmu.
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu odmierzenia czasu.
6. Alarm będzie dzwonił przez 30 sekund z częstotliwością 4 dzwonek na sekundę.
7. Alarm zostanie automatycznie wyłączony po wejściu w tryb ustawień.



## FUEL CYFROWY

### Normalny wyświetlacz/ Funkcja EL:

1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb.
2. Naciśnij przycisk B, aby włączyć EL. EL pozostaje włączone przez 3 sekundy.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu; podświetlenie zacznie migać.
4. Naciśnij przycisk C lub D, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
5. Jeżeli funkcja podświetlenia jest włączona, EL włączy się po naciśnięciu któregośkolwiek przycisku i wyłączy się automatycznie po 30 sekundach.
6. Naciśnij przycisk C, aby zmieniać wyświetlacz z T1 na T2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy, aby wybrać T1 lub T2 jako stałe ustawienie wyświetlacza.
7. Naciśnij przycisk D, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy.
8. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund w którymkolwiek trybie pracy zegarka, automatycznie powróci on normalnego trybu odmierzenia czasu.



### Tryb ustawiania czasu:

1. Podczas gdy wyświetlany jest T1 naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu; podświetlenie tarczy zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu ustawiania czasu.
3. Naciśnij przycisk C lub D, aby włączyć lub wyłączyć dzwonek, ustawić 12/24 godziny, godziny, minuty, sekundy, rok, tryb wyświetlania daty (miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc).
4. W trybie miesiąc/dzień naciśnij przycisk A, aby wybrać miesiąc lub dzień; następnie naciśnij przycisk C lub D, aby ustawić właściwy miesiąc/dzień.
5. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawiania.
6. Podczas gdy wyświetlany jest T2, naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania T2 (Offset Mode).
7. Naciśnij przycisk C/D, aby ustawić różnicę czasu pomiędzy T1 i T2; różnica nie może być większa niż +/- 23 godziny.
8. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.

### Chronograf (stoper):

1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb chronografu.
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć lub zatrzymać chronograf. Ikona stopera będzie migać we wszystkich trybach pracy zegarka, jeżeli chronograf będzie włączony.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D przez 2 sekundy, aby wyzerować wskazania chronografu.

### **Zapamiętywanie wyników:**

1. Naciśnij przycisk D podczas pracy chronografu (może on zapamiętać do 10 wyników). Indeks „L” pojawi się jeżeli jest więcej niż 9 zapamiętanych wyników. Ostatni wpis zostanie zastąpiony przez najnowszy, podczas gdy pierwsze 9 zapisów pozostanie bez zmian.
2. Naciśnij przycisk B, aby przeglądać zapamiętane wyniki.
3. Naciśnij przycisk B, aby zobaczyć następny wynik.
4. Naciśnij przycisk C lub D, aby wyjść z trybu pamięci i przejść z powrotem do trybu chronografu.

### **Ustawianie timera:**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawienia timera. Typ timera zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk C/D, aby wybrać typ timera: CD STP (odliczanie, stop), CD REP (odliczanie, powtórne odliczanie), CD UP (odliczanie w dół, odliczanie w górę).
3. Naciśnij przycisk A, aby zapamiętać ustawienia i przejść do kolejnej ustawianej wartości.
4. Kontynuuj dla godzin, minut i sekund.
5. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawiania.

### **Odliczanie w dół/ w górę:**

1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb timera.
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć/wyłączyć timer.
3. Ikona klepsydry będzie się świecić, jeżeli czas jest odliczany (w dół). Alarm timera będzie dzwonił 30 sekund w normalnym trybie odliczania.
4. Ikona klepsydry z strzałką w górę zaświeci się, gdy timer będzie odliczał w górę.
5. Ikona klepsydry ze strzałką wokół górnej części klepsydry zaświeci się jeżeli timer będzie odliczał w dół i automatycznie powtórzy odliczania. Alarm timera zadzwoni przez jedną sekundę za każdym razem, gdy osiągnięte zostanie zero.
6. Naciśnij przycisk D, gdy timer jest zatrzymany, aby zresetować wskazania timera i powrócić do ustawionych wartości.

### **Alarm (4 alarmy):**

1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb alarmu.
2. Naciśnij przycisk C, aby wybrać alarm.
3. Naciśnij przycisk D, aby włączyć lub wyłączyć alarm.

### **Ustawianie alarmu:**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania alarmu. Godziny zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk C/D aby wybrać właściwe wartości.
3. Naciśnij przycisk A, aby zapamiętać ustawienie godzin i przejść do ustawiania minut.
4. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
5. Alarm zostanie automatycznie wyłączony, jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana w ustawieniu godzin lub minut.

## FUEL SPORT CYFROWY

### Tryb wyświetlania czasu:

1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb.
2. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić miesiąc/datę.
3. Naciśnij przycisk C, aby włączyć funkcję EL.
4. Naciśnij przycisk D, aby wyświetlić ustawiony czas alarmu.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D oraz naciśnij przycisk B, aby włączyć lub wyłączyć alarm.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D oraz naciśnij przycisk A, aby wyłączyć lub włączyć dzwonek godzinny.



*Uwaga: Dni tygodnia włączą się, gdy dzwonek godzinny zostanie włączony.*

### Ustawianie czasu i kalendarza:

1. Naciśnij przycisk A trzykrotnie, aby wejść w tryb ustawiania czasu.
2. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować sekundy.
3. Naciśnij przycisk D, aby wybrać i zmienić minuty, godziny, datę, miesiąc i dzień.
4. Naciśnij przycisk B, aby wybrać właściwą cyfrę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby zmieniać wartości szybciej.
5. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

*Uwaga: Format wyświetlania godzin (12/24 godziny) może być wybrany podczas ustawiania godzin.*

### Chronograf (stoper):

1. Naciśnij przycisk A raz, aby wejść do trybu chronografu. „SU”, „FR” i „SA” zapalą się.
2. Naciśnij przycisk B, aby włączyć lub zatrzymać chronograf.
3. Naciśnij przycisk D podczas pracy chronografu, aby odczytać czas pośredni (split time).
4. Naciśnij ponownie przycisk D, aby powrócić do trybu stopera.
5. Naciśnij przycisk D, aby zakończyć odmierzenie czasu.
6. Naciśnij przycisk D, aby wyzerować wskazania stopera.

### Ustawianie alarmu:

1. Naciśnij przycisk A dwukrotnie, aby włączyć tryb ustawień alarmu. „MO” zacznie się świecić.
2. Naciśnij przycisk D, aby wybrać godziny lub minuty.
3. Naciśnij przycisk B, aby zwiększać wartość cyfr; naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby szybciej zmieniać wartość cyfr.
4. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.
5. Jeżeli alarm jest włączony będzie dzwonił przez minutę.
6. Naciśnij przycisk B, aby włączyć 5 minutowy tryb drzemki.
7. Naciśnij przycisk C aby wyłączyć dzwonek alarmu.

## DOT MATRIX CYFROWY:



### Tryb wyświetlania czasu:

1. Naciśnij przycisk D, aby zmienić tryb wyświetlacza (do dyspozycji jest 11 różnych motywów wyświetlacza).
2. W jakimkolwiek trybie lub ustawieniach, jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez dłużej niż 30 sekund, zegarek powróci do normalnego trybu pracy i wybranego wyświetlacza.

### Ustawienie czasu:

1. W jakimkolwiek trybie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk C, aby wejść w tryb ustawiania; godziny zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk D, aby wybrać właściwe wartości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D, aby dokonać szybkich zmian.
3. Naciśnij przycisk C, aby zapamiętać ustawienia i przejść do kolejnej wartości.
4. Kontynuuj dla minut, sekund, roku, miesiąca i daty. Automatycznie wyjdiesz z trybu ustawień po ustawieniu daty, powrócisz do normalnego trybu wyświetlania czasu.
5. Dzień tygodnia zostanie automatycznie dopasowany do wybranych ustawień po wyjściu z trybu ustawień.

### Ustawienia wiadomości:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień wiadomości, można to zrobić w normalnym trybie wyświetlacza z wiadomością lub z wiadomością i ikoną; pierwszy znak zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk D, aby wybrać znak. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D, aby dokonać szybkich zmian.
3. Naciśnij przycisk C, aby zatwierdzić wybrany znak i wybrać następny (można wybrać do 50 znaków wliczając spacje).
4. Naciśnij przycisk A aby skasować znak znajdujący się przed kursorem. Naciśnij przycisk A, aby skasować całą wiadomość.
5. Naciśnij przycisk B, aby wstawić znak przed kursor.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby zachować wiadomość i wyjść z trybu ustawień.

Uwaga: Dostępne znaki to A-Z, 0-9 i „!/?@”


### Ustawianie ikon:

W normalnym trybie wyświetlacza z wiadomością i ikoną, naciśnij przycisk C, aby wybrać i zmienić ikonę.

## MECHANIZM LED

### Tryb wyświetlania czasu:

1. LED jest wyłączony w normalnym trybie wyświetlania czasu.
2. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić czas przez trzy sekundy.  
Górna kropka wskazuje czas przedpołudniowy (AM).  
Dolna kropka wskazuje czas popołudniowy (PM).
3. Naciśnij przycisk C, aby wyświetlić kalendarz przez trzy sekundy.
4. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu, zapamiętując dotychczasowe ustawienia.



### Ustawianie czasu:

1. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić czas, następnie naciśnij przycisk A, aby wejść w tryb ustawiania czasu.
2. Naciśnij przycisk B, aby ustawić godziny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby szybko ustawić właściwą godzinę.
3. Naciśnij przycisk C, aby ustawić minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby przyspieszyć ustawianie.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień; albo zachowaj automatycznie ustawienia i wyjdź nie używając żadnego przycisku przez minimum 3 sekundy.


### Ustawianie kalendarza:

1. Naciśnij przycisk C, aby wyświetlić datę, następnie naciśnij przycisk A, aby wejść w tryb ustawiania.
2. Naciśnij przycisk B, aby ustawić miesiąc. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby ustawić szybciej właściwy miesiąc.
3. Naciśnij przycisk C, aby ustawić datę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby szybciej ustawić właściwą datę.
4. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień; albo zachowaj automatycznie ustawienia i wyjdź nie używając żadnego przycisku przez minimum 3 sekundy.

## DAMSKI FUEL CYFROWY

### Normalny tryb pracy:

1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb wyświetlacza.  
Sekwencja wyświetlacza to: czas, kalendarz, sekundy.
2. Naciśnij przycisk B, aby włączyć funkcję EL i przełączać między 12/24 godzinnym formatem godzin.



### Ustawianie czasu i kalendarza:

1. W jakimkolwiek trybie pracy zegarka, naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby włączyć tryb ustawień. Rok zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk A, aby zwiększyć ustawiane wartości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby zwiększać szybciej wybrane wartości.
3. Naciśnij przycisk B, aby zapamiętać ustawienia i przejść do ustawiania następnej wartości.
4. Sekwencja ustawiania to: rok, miesiąc, data, godzina, minuta.
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu.

Uwaga: Podczas ustawiania godzin, cyfry są wyświetlane w trybie 24 - godzinnym.

## BASIC MĘSKI CYFROWY

### Normalny tryb wyświetlacza:

1. Naciśnij przycisk A, aby włączyć funkcję EL.
2. Naciśnij przycisk B, aby zmienić tryb wyświetlacza.  
Sekwencja wyświetlania to: czas, kalendarz, sekundy.
3. Naciśnij przycisk C, aby przełączać tryb wyświetlania 12 lub 24 – godziny.



### Ustawianie czasu i kalendarza:

1. W jakimkolwiek trybie pracy zegarka, naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby włączyć tryb ustawień. Rok zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk B, aby zwiększyć ustawiane wartości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby zwiększać szybciej wybrane wartości.
3. Naciśnij przycisk C, aby zapamiętać ustawienia i przejść do następnej wartości.
4. Sekwencja ustawiania to: rok, miesiąc, data, godzina, minuta.
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu.

Uwaga: Podczas ustawiania godzin, cyfry są wyświetlane w trybie 24 – godzinnym.

## BASIC FUEL DAMSKI CYFROWY

### Normalny tryb wyświetlacza:

1. Naciśnij przycisk A, aby wyświetlić kalendarz na 1 sekundę. Wyświetlacz automatycznie powróci do wyświetlania czasu.
2. Naciśnij przycisk A dwukrotnie, aby zmienić tryb wyświetlacza. Sekwencja wyświetlania to: czas, kalendarz, sekundy.
3. Naciśnij przycisk B, aby nieprzerwanie przełączać wyświetlanie czasu i kalendarza.



### Ustawianie czasu i kalendarza:

1. W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk B dwukrotnie i przytrzymaj, aby włączyć tryb ustawień. Czas i kalendarz zaczynają migać.
2. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić miesiąc.
3. Naciśnij przycisk A, aby zwiększyć ustawiane wartości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby zwiększać szybciej wybrane wartości.
4. Naciśnij przycisk B, aby zapamiętać ustawienia i przejść do następnej wartości.
5. Sekwencja ustawiania to: miesiąc, data, godzina, minuta.
6. Zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlacza po ustawieniu minut.



## MY TIME YOUR TIME - MÓJ CZAS, TWÓJ CZAS



CZAS NORMALNY



DRUGI CZAS

1. W normalnym trybie pracy wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień, strefa czasu T1 lub T2 zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk B, aby wybrać właściwe wartości, naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby dokonać szybkich zmian.
  - a. Podczas ustawiania strefy czasowej T1, naciśnij przycisk C, aby wybrać i zmienić godziny, minuty, rok, miesiąc i dzień (dzień tygodnia zostanie automatycznie ustawiony).
  - b. Podczas ustawiania strefy czasowej T2, naciśnij przycisk C, aby wybrać i zmieniać godziny i minuty (kalendarz zostanie ustawiony automatycznie).
3. Naciśnij przycisk C, aby wyjść z trybu ustawień.

### Uwaga:

1. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 60 sekund, zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu.
2. T1 i T2 są wyświetlane tylko w trybie ustawiania czasu, nie zostaną wyświetlane w normalnym trybie pracy.



### Normalny tryb wyświetlacza:

1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb.
2. Naciśnij przycisk B, aby włączyć funkcję EL.
3. Naciśnij przycisk C, aby przełączyć format wyświetlania na 12 lub 24 – godzinny.
4. Naciśnij przycisk D, aby wyłączyć dźwięk alarmu.



### Ustawianie czasu i kalendarza:

1. W normalnym trybie wyświetlacza, trzykrotnie naciśnij przycisk A, aby wejść w tryb ustawień. Sekundy zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk C, aby wyzerować sekundy.
3. Naciśnij przycisk D, aby zapamiętać ustawienia i przejść do następnej wartości.
4. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr, naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby szybciej zwiększać wartość cyfr. Naciśnij przycisk D, aby ustawić kolejne wartości.
5. Sekwencja ustawiania to: sekundy, godziny, minuty, miesiąc, data, dzień tygodnia.
6. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.

### Ustawianie alarmu:

1. Naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu alarmu (AL).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby przetestować dźwięk alarmu.
3. Naciśnij przycisk C, aby włączyć lub wyłączyć dzwonek/alarm.
4. Naciśnij przycisk D, aby wejść w tryb ustawień; godziny zaczną migać.
5. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr, naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby szybko zwiększyć wartość cyfr.
6. Naciśnij przycisk D, aby ustawić godziny i minuty.
7. Zegarek automatycznie zakończy pracę w trybie ustawienia, gdy zostaną ustawione minuty.

### Tryb chronografu (stopera):

1. Naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu chronografu (ST).
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć lub zatrzymać chronograf.
3. Naciśnij przycisk D aby zresetować wskazania chronografu po jego zatrzymaniu.

### Split Time (międzyczas):

1. Naciśnij przycisk D podczas pracy chronografu.
2. Naciśnij przycisk D ponownie, aby powrócić do trybu chronografu.
3. Naciśnij przycisk C, aby zakończyć odmierzenie czasu.
4. Naciśnij przycisk D, aby wyzerować wskazania chronografu.




## MECHANIZM OLED

Aby aktywować wygaszony wyświetlacz należy nacisnąć:


- przycisk D – aktywowanie wyświetlania godziny z animacją
  - przycisk A – aktywowanie wyświetlania samej godziny i daty
- Gdy wyświetlacz jest aktywny można rozpocząć poruszanie się po menu.

Brak aktywności przez 6 sekund powoduje ponowne wygaszenie wyświetlacza.




### Nawigacja

Aktywne ikonki menu zostaną podświetlone.



### TIME/DATE MENU

1. Naciśnij przycisk A w dowolnym trybie (poza trybem ustawiania) aby wyświetlić czas przez 3 sekundy. Naciśnij przycisk D gdy wyświetlacz jest wygaszony aby wyświetlić czas z animacją.
2. Naciśnij przycisk A ponownie w ciągu 3 sekund aby wyświetlić datę. Data będzie się wyświetlać przez 3 sekundy.



### USTAWIENIA CZASU/DATY

1. W trybie TIME/DATE naciśnij i przytrzymaj przycisk D przez 2 sekundy: godzina będzie migać.
2. Naciśnij przycisk B żeby cofnąć godzinę a przycisk C aby przesunąć do przodu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B lub C aby przyspieszyć zmianę.
3. Naciśnij przycisk D aby ustawić godzinę i przejść do ustawiania minut. Sekwencja ustawiania: godzina, minuty, sekundy, dzień, miesiąc, rok.
4. Kiedy rok zostanie ustawiony, wszystko zostanie zachowane i wyświetlacz powróci do trybu podstawowego (TIME/DATE). W każdym momencie ustawiania można nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy aby zachować ustawienia i powrócić do trybu TIME / DATE.
5. Brak aktywności przez 7 sekund powoduje zachowanie dotychczasowych ustawień i wygaszenie wyświetlacza.



## CZAS ŚWIATOWY

Menu czasu światowego (WORLD TIME MENU) wyświetla ustawienie strefy czasowej oraz strefę czasową na mapie. Przełącznik DST znajdujący się w lewym dolnym rogu wyświetlacza wskaże czy Daylight Savings Time (ustawienia czasu letniego) jest włączony czy wyłączony.

### Ustawienie strefy czasowej

1. W trybie WORLD TIME przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk D. Strefa czasowa zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk B aby cofnąć a przycisk C aby przesunąć do przodu ustawienie strefy czasowej.
3. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk B lub C aby przyspieszyć zmianę.
4. Przyciśnij przycisk A aby ustawić DST on/off.
5. Przyciśnij przycisk D aby zachować zmiany i wrócić do trybu TIME/DATE. Czas może wymagać dopasowania do strefy czasowej.



Midway	-11	Paris	+1
Honolulu	-10	Cairo	+2
Anchorage	-9	Moscow	+3
Los Angeles	-8	Dubai	+4
Denver	-7	Karachi	+5
Chicago	-6	Dacca	+6
New York	-5	Bangkok	+7
Caracas	-4	Hong Kong	+8
Rio De Janeiro	-3	Tokyo	+9
Praia	-2	Sydney	+10
-1H	-1	Noumea	+11
London	+0	Auckland	+12

### Ustawienia kalendarza

Kalendarz pokazuje dzisiejszą datę.

Kalendarz można przeszukiwać po miesiącach.

Datę można ustawić tylko w trybie TIME/DATE.



### Przeszukiwanie kalendarza:

1. W trybie CALENDAR przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk D – miesiąc zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk B aby cofnąć lub przycisk C aby przesunąć do przodu miesiąc. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk B lub C aby przyspieszyć zmianę.
3. Naciśnij przycisk D aby zakończyć przeszukiwanie i powrócić do aktualnej daty w kalendarzu.

### Tryb ANIMATIONS

Moduł OLED pozwala użytkownikowi wybrać wyświetlaną animację.

Wybierz RANDOM aby animację wyświetlać losowo.

Aby wyświetlać wybraną animację przyciśnij przycisk D

kiedy wyświetlacz jest wygaszony.



### Wybór animacji


1. W trybie ANIMATIONS przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk D; nazwa animacji zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk B lub C aby przewijać dostępne animacje.
3. Przyciśnij przycisk D aby wybrać i ustawić animację.  
Wybrana animacja zostanie wyświetlona raz następnie wyświetlacz wyłączy się.

### Wskaźnik zużycia baterii

Kiedy bateria ma niski poziom energii pokaże się

ikonka „Low Battery” ( niski poziom baterii).


„Change Batt” (zmień baterię) zostanie  
wyświetlone w górnym menu.



## CHRONOGRAF Z DATĄ OS62

### Ustawienie czasu / dnia

Ustaw koronkę w pozycji 3.  
Przekręcając koronkę ustaw odpowiedni czas.  
Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.



### Ustawienie daty

Ustaw koronkę w pozycji 2.  
Przekręć koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby ustawić odpowiednią datę w okienku.  
Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.

### Obsługa chronografu

Naciśnij przycisk B aby wejść w tryb chronografu.  
Naciśnij przycisk A aby włączyć lub wyłączyć chronograf.  
Naciśnij przycisk B aby zresetować.

*UWAGA: Aktualny pomiar pojawi się na wskazówce 1/20 sekundy w momencie zatrzymania pracy chronografu przyciskiem A.*

### Zerowanie chronografu

Ta procedura powinna zostać wykonana gdy wskazówka chronografu i wskazówka 1/20 sekundy nie powraca na pozycję „0” w momencie zresetowania chronografu.

Ustaw koronkę w pozycji 3.

Naciśnij przycisk A aby ustawić wskazówkę sekundy w pozycji „0”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A aby przyspieszyć poruszanie się wskazówki.

Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę 1/20 sekundy w pozycji „0”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby przyspieszyć poruszanie się wskazówki.

Gdy wskazówki zostały wyzerowane, zresetuj czas do pozycji „0”.

Naciśnij przycisk B aby sprawdzić czy wskazówki powróciły do pozycji „0”.

*UWAGA: Nie ustawiaj koronki ponownie w pozycji 1 zanim wskazówka sekundowa chronografu oraz wskazówka 1/20 sekundy nie powróci do pozycji „0”. Nie zastosowanie się do powyższej uwagi spowoduje rozpoznanie pozycji wskazówek jako nowej pozycji „0”.*



**Podstawowe wyświetlanie czasu**

Naciśnij przycisk A aby zmienić tryb ( 5 trybów).  
Naciśnij przycisk C – miesiąc / data zaczną migać.  
Naciśnij przycisk D aby podświetlić.

**Ustawienie czasu i kalendarza**

W trybie podstawowym naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby wejść w tryb ustawień. Sekundy zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby zresetować sekundy do 0.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić i przejść do dalszych ustawień  
Naciśnij przycisk C aby ustawić pożądaną wartość.  
Sekwencja ustawień : sekundy, godzina, minuty, miesiąc, data, dzień tygodnia, format 12/24 h.  
Naciśnij przycisk B aby zakończyć i powrócić do trybu podstawowego.

**Ustawienia drugiej strefy czasowej**

W trybie podstawowym naciśnij czterokrotnie przycisk A aby przejść do drugiej strefy czasowej.  
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby przejść do ustawień. Godziny zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby godzinę przesunąć do przodu.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić i przejść do ustawienia minut.  
Naciśnij przycisk C aby ustawić minuty.  
Naciśnij przycisk B aby wyjść z ustawień.

**Tryb alarmu**

W trybie podstawowym naciśnij dwukrotnie przycisk A aby przejść do ustawień alarmu.  
Naciśnij przycisk C aby włączyć lub wyłączyć alarm ( sygnał dźwiękowy).  
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby wejść do ustawień. Godziny zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby przesunąć do przodu godzinę.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić. Minuty zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby przesunąć do przodu minuty.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić. Naciśnij przycisk C aby przejść do ustawień alarmu drugiej strefy czasowej.  
Naciśnij ponownie przycisk A. Godziny zaczną migać.  
Powtórz kroki 4-7.  
Naciśnij przycisk B aby wyjść z ustawień.



### **Tryb chronografu**

W trybie podstawowym naciśnij przycisk A aby przejść do trybu chronografu (SP).

Naciśnij przycisk C włączyć / wyłączyć chronograf.

Naciśnij przycisk B aby zresetować.

### **Mierzenie okrążeń**

Podczas pracy chronografu naciśnij przycisk B.

Naciśnij ponownie przycisk B aby włączyć / wyłączyć drugie okrążenie.

Naciśnij przycisk C aby zakończyć synchronizację.

Naciśnij przycisk B aby zresetować.

*UWAGA: Poniżej 30 minut wyświetlacz będzie pokazywał minuty , sekundy, 1/10 sekundy i 1/100 sekundy.*

*Po 30 minutach wyświetlacz będzie pokazywał godziny, minuty, sekundy.*

### **Funkcja odliczania**

W trybie podstawowym naciśnij trzykrotnie przycisk A aby przejść do trybu odliczania.

Naciśnij przycisk C aby włączyć / wyłączyć timer.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby wejść do ustawień timera. Godziny zaczną migać.

Naciśnij przycisk C aby przesunąć do przodu godzinę.

Naciśnij przycisk A aby potwierdzić i przejść do następnych ustawień.

Sekwencja ustawiania : godzina, minuty, sekundy.

Naciśnij przycisk B aby wyjść z ustawień.

*UWAGA: Przez ostatnie 10 sekund alarm będzie wydawał 1 dźwięk raz na 1 sekundę. Kiedy dojdzie do 0 będzie wydawał*

*3 dźwięki na 1 sekundę przez 10 sekund. Wyłączenie dźwięku następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku.*



Środki ostrożności – Tabela wodoszczelności:

Oznaczenie		Używanie zegarka w wodzie				
Głębokość	Znak na kopercie	Lekki deszcz, zachłapania, pot, itp.	Kąpiel, itp.	Pływanie, itp.	Nurkowanie swobodne (Bez akwalungu)	Charakterystyka wodoszczelności
-	-	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	Brak wodoszczelności, należy unikać kontaktu z wodą.
WODO-SZCZELNOŚĆ 30m (3 bar)	3 ATM	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	Zwykły codzienny kontakt z wodą.
WODO-SZCZELNOŚĆ 50m (5 bar)	5 ATM	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	Można się kąpać, lecz nie wolno pływać i nurkować.
WODO-SZCZELNOŚĆ 100m-200m (10bar-20bar)	10 ATM-20 ATM	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	Odpowiedni do nurkowania swobodnego (bez akwalungu)

**Koronka powinna być zawsze w normalnym położeniu. Całkowicie dociśnięta i dokręcona.**



**ANYRO & Co.**

Anyro & Co.  
Poleczki 13 02-822 Warszawa  
022 46 45 907  
[serwis@anyro.com.pl](mailto:serwis@anyro.com.pl)